

K656 manipulator LCD

Skrócona instrukcja użytkownika

EVO



Uzbrojenie systemu

Aby uzbroić system:

1. Wprowadzić **[KOD DOSTĘPU]** a następnie:

Naciśnięć **[ARM]** aby uzbroić w trybie normalnym.
(Uzbrojenie systemu gdy wszystkie linie są zamknięte)

Naciśnięć **[2]** aby uzbroić w trybie wymuszenia.
(Uzbrojenie systemu z otwartymi liniami alarmowymi)

Naciśnięć **[STAY]** aby uzbroić w trybie obwodowym.
(Uzbrojenie części systemu umożliwiające pozostanie w niechronionej części obiektu)

Naciśnięć **[3]** aby uzbroić w trybie natychmiastowym.
(Uzbrojenie w trybie obwodowym z natychmiastowym alarmowaniem otwarcia linii niezależnie od jej typu)

2. Wybrać partycję która ma być uzbrojona lub naciśnięć **[0]** aby wybrać wszystkie partycje.

Rozbrojenie systemu

Aby rozbroić system przy wejściu do obiektu:




1. Wprowadzić **[KOD DOSTĘPU]**.
2. Wybrać partycję jeśli to konieczne.

Aby rozbroić system uzbrojony w trybie obwodowym:

1. Wprowadzić **[KOD DOSTĘPU]**.
2. Nacisnąć **[OFF]**.
3. Wybrać partycję jeśli to konieczne.

Alarmy Panic

Aby uruchomić alarm Panic generując głośny lub cichy sygnał dźwiękowy oraz wysłać informację do stacji monitoringu należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy podane poniżej klawisze:

Panic 1: klawisz 
Panic 2: klawisz 
Panic 3: klawisz 

Pamięć alarmów

Aby wyświetlić alarmy które wystąpiły podczas ostatniego uzbrojenia systemu należy:

1. Nacisnąć **[MENU]**.
2. Nacisnąć **[4]**. Wszystkie linie z których był wygenerowany alarm podczas ostatniego uzbrojenia systemu będą wyświetlały się na wyświetlaczu LCD. Użyć klawiszy nawigacyjnych aby wyświetlać kolejne linie.
3. Nacisnąć **[CLEAR]** aby wyjść.

Wyświetlanie usterek

Jeśli w systemie wystąpi usterka to manipulator wyświetli odpowiednią informację na wyświetlaczu LCD. Aby wyświetlić informacje o usterekach:

1. Nacisnąć **[MENU]**.
2. Nacisnąć **[5]** aby wyświetlić informacje o grupach usterek.
3. Odpowiednie informacje zostaną wyświetlone na wyświetlaczu. Używać klawiszy nawigacyjnych aby przewijać tekst. Nacisnąć odpowiedni numer aby wyświetlić informacje o danej usterce.
3. Należy skontaktować się z instalatorem systemu w celu naprawy wszelkich usterek.
4. Nacisnąć **[CLEAR]** aby wyjść.

Pomijanie linii

Linia która jest pominięta nie będzie uzbrajana mimo iż partycja do której jest przypisana może zostać uzbrojona. Aby pominąć linie:

1. Nacisnąć **[MENU]**.
2. Nacisnąć **[3]** aby przejść do pomijania linii.
3. Wprowadzić **[KOD DOSTĘPU]** jeśli jest wymagany.
4. Nacisnąć **[1]** aby wybrać linię.
5. Używając klawiszy nawigacyjnych przesuwając linie na wyświetlaczu LCD i nacisnąć **[ENTER]** na linii która ma być pominięta.
6. Nacisnąć **[CLEAR]** aby wyjść.

